

KLB 100 szünetmentes áramforrás

Használati útmutató

Kérjük, hogy alaposan olvassa át a beszerelési útmutatót beszerelés és üzembe helyezés előtt. Az útmutatót beszerelés után tegye el.

Tartalom

3. oldal

| | |
|--|--------------|
| Fontos tudnivalók | 4. oldal |
| A csomag tartalma | 8-9. oldal |
| INTEGRA ablakkal / KMX 200 irányító rendszerrel történő beszerelés | 10-15. oldal |
| KMX 100 / KUX 100 irányító rendszerrel történő beszerelés | 16-19. oldal |
| Használat | 20. oldal |
| Jelzőlámpa | 22. oldal |
| Csatlakoztatás megszüntetése | 23. oldal |

Fontos tudnivalók

4. oldal

- Amennyiben a készülék javítása vagy egyéb módosítása szükségessé válik, szüntesse meg a készülék hálózati forráshoz való kapcsolódását, és győződjön meg róla, hogy a kapcsolat nem jön ismét létre véletlenül a javítás befejeztéig. Szüntesse meg továbbá a KLB szünetmentes áramforrás hálózati csatlakozását a gomb megnyomásával (23. oldal).
- Az szünetmentes áramforrást nem szabad lefedni (maximum környezeti hőmérséklet: 50 °C.)
- Áramszünet esetén az ablakot a hozzá csatlakoztatott termékekkel együtt üzemeltetni tudja a szünetmentes áramforrás segítségével.

Beszereles

- A terméket kizárólag beltéri használatra tervezték.
- A készülék nagy páratartalmú helyiségekben történő beszerelésének meg kell felelnie a hatályos vonatkozó szabályozásoknak és előírásoknak (szükség esetén kérje szakképzett villanyszerelő segítségét).

A termék

- A terméket kizárólag eredeti VELUX termékekkel együtt használhatja. Más termékekhez való csatlakoztatása hibás működéshez és meghibásodáshoz vezethet.
- A termék kompatibilis bármely más io-homecontrol® emblémával ellátott termékkel.
- Az elektronikus készülékeket az elektronikus hulladékokra vonatkozó hatályos nemzeti szabályozásoknak és előírásoknak megfelelően kell kidobni, nem az általános háztartási hulladékokkal együtt.
- A készülék csomagolását ki lehet dobni az általános háztartási hulladékokkal együtt.

Karbantartás és javítás

- A termék minimális karbantartást igényel. A termék felületét puha, nedves ruhával tudja megtisztítani.
- Az szünetmentes áramforrást minden második évben tesztelni kell, a hálózati forráshoz való csatlakozás megszüntetésével és a működést jelző lámpa ellenőrzésével.
- Amennyiben a készülék javítása vagy egyéb módosítása szükségessé válik, szüntesse meg a készülék hálózati forráshoz való kapcsolódását, és győződjön meg róla, hogy a kapcsolat nem jön ismét létre véletlenül a javítás befejeztéig. Szüntesse meg továbbá a KLB szünetmentes áramforrás hálózati csatlakozását a gomb megnyomásával (23. oldal).
- Amennyiben további műszaki kérdései lennének, forduljon a VELUX Magyarországhoz.

A csomag tartalma

9. oldal

1. Szünetmentes áramforrás
2. Tiplik és csavarok a szünetmentes áramforráshoz, sorkapocs és kábelkapcsok
3. Kábel

Beszereles INTEGRA tetőtéri ablak, illetve KMX 200 többfunkciós irányítási rendszer esetén

11-15. oldal

Szüntesse meg az ablak hálózati forráshoz való csatlakozását. Távolítsa el a KLB 100 szünetmentes áramforrás borítását és rögzítse az szünetmentes áramforrást a falhoz (1). Csatlakoztassa a termékkel együtt kapott kábelt az szünetmentes áramforráshoz és helyezze vissza a borítást (2).

Figyelmeztetés! A készülék nagy páratartalmú helyiségekben történő beszerelésének meg kell felelnie a hatályos vonatkozó szabályozásoknak és előírásoknak (szükség esetén kérje szakképzett villanyszerelő segítségét).

A: rejtett vezetékelés

Távolítsa el a fedőkupakot (1). Vezesse át a kábelt a lyukon az ablakba (2,3).

B: látható vezeték

Vezesse át a kábelt a lyukakon az ábrának megfelelően (2,3).

Csatlakoztassa az szünetmentes áramforrás kábelét a sorkapocshoz.

Csatlakoztathatja az A (barna – fehér) illetve a B (barna – fehér) kapocshoz.

Csatlakoztassa az ablakot a hálózati forráshoz.

Beszereles KMX 100 többfunkciós irányítási rendszer vagy KUX 100 egyfunkciós irányítási rendszer esetén

17-19. oldal

Szüntesse meg a KMX 100 / KUX 100 vezérlőegység hálózati forráshoz való csatlakozását. Távolítsa el a KLB 100 szünetmentes áramforrás borítását és rögzítse a szünetmentes áramforrást a falhoz.

Távolítsa el a borítást a vezérlőegységről (1). Szüntesse meg az A kábel vezérlőegységhez való csatlakozását és csatlakoztassa a KLB szünetmentes áramforráshoz (2). Csatlakoztassa az szünetmentes áramforrást a vezérlőegységhez a készülékkel kapott kábel segítségével. Vágjon le belőle, ha szükséges (3). Helyezze vissza a vezérlőegységet és a szünetmentes áramforrás borítását (4). Csatlakoztassa a vezérlőegységet a hálózathoz.

Figyelmeztetés! A készülék nagy páratartalmú helyiségekben történő beszerelésének meg kell felelnie a hatályos vonatkozó szabályozásoknak és előírásoknak (szükség esetén kérje szakképzett villanyszerelő segítségét).

Használat

20-21. oldal

- Az szünetmentes áramforrás a VELUX GGL INTEGRA® és VELUX GGU INTEGRA® tetőtéri ablakokon, valamint KMX 100 és KMX 200 többfunkciós irányítási rendszereken vagy a KUX 100 egyfunkciós irányítási rendszeren keresztül töltődik.
- Áramszünet esetén a szünetmentes áramforrás lassan merül le, így az elektromos készülékek működése a szünetmentes áramforrás töltési szintjéhez igazodik.
- Amikor az szünetmentes áramforrás töltési szintje eléri a minimumot, az ablak becsukódik és az összes árnyékoló automatikusan kikapcsol.
- A készülékek elektronikus úton való működtetése ezután nem lehetséges, egészen az áramszolgáltatás visszaállításáig.
- Az áramszünet után a szünetmentes áramforrás automatikusan újratöltődik.

Amennyiben az elektromos készülékeket az áramszünet ideje alatt a KLR 100 távirányító segítségével működteti, annak kijelzőjén nem látszik, ha az áramszolgáltatás korlátozott vagy nincs kapcsolat.

Az esőérzékelő áramkimaradás esetén is működik.

A KLB 100 szünetmentes áramforrás nem látja el árammal a KRA 100 világítást, így áramkimaradás esetén az automatikusan kikapcsol.

Jelzőlámpa

22. oldal

- A zöld lámpa a szünetmentes áramforrás működési állapotát jelzi:
 - Állandó világítás – az áramforrás helyesen van bekötve és automatikusan töltődik.
 - Lassú ütemű pulzus-világítás (1 villanás/2 sec): áramkimaradás vagy más hálózati probléma miatt az vezérlőegységet a szünetmentes áramforrás látja el árammal.
 - Gyors ütemű pulzus-világítás (4 villanás/2 sec): a szünetmentes áramforrás töltési elérte a minimumot.
 - Nincs világítás: a szünetmentes áramforrást kikapcsolták vagy teljesen lemerült.

Csatlakoztatás megszüntetése

23. oldal

A KLB szünetmentes áramforráshoz újabb termékeket csatlakoztatni vagy benne alkatrészeket cserélni csak az áramforrás kikapcsolása után szabad. A készüléket áramtalanítani kell és nyomjuk meg a gombot, ahogy az ábrán látjuk. A zöld lámpa megszűnik világítani. A szünetmentes áramforrás most van teljesen kikapcsolt állapotban. Amint újra áram alá helyezzük, az áramforrás automatikusan újraindul és a zöld lámpa világítani kezd.