

Produktdatenblatt

KRD 100 – VELUX INTEGRA® Funk-Zwischenstecker



Produktbeschreibung und -vorteile

- Ermöglicht das funkgesteuerte Schalten von ortsveränderlichen 230 V Elektro-Geräten mit dem io-homecontrol®-System (z. B. Tisch- oder Stehleuchten)
- Es besteht die Möglichkeit ein oder mehrere elektrische Geräte mit dem Adapter zu betreiben.

Farbe / Material: ABS, Weiß (NCS 502-B) 150 x 65 x 40mm (HxBxT)

Technische Daten

Leistungsaufnahme

- Stromversorgung: 230 V Wechselstrom
- Max. Anschlussleistung bei 16 A/230 V = 2300 Watt
- Aufnahmeleistung 1 Watt

Kompatibilität

- Kompatibel mit Produkten mit dem io-homecontrol® -Logo
- Auf der Grundlage der Radio Frequenz-Technologie, 868 MHz.
- Schutzklasse IP30

Anschluss

- Zur komfortablen Schaltung von Leuchten und anderen elektrischen Geräten über das VELUX INTEGRA® Control Pad KLR 200 der Funkfernbedienung KLR 100 sowie dem VELUX INTEGRA® Funktaster KLI 110.

Installation und Temperatur

- Innenraum-Installation, maximale Umgebungstemperatur 50°C

CE-Kennzeichnung



Der Funk-Zwischenstecker KRD 100 wurde CE-gekennzeichnet und stimmt mit folgenden Richtlinien überein:

LVD, Verpackungs-Richtlinie, RoHS, WEEE, R&TTE, EMC für Haushalt, Handel und Beleuchtungsindustrie

Bemerkungen

Technische Änderungen vorbehalten